



## Technische Daten Ledvance LED Röhre T5 AC Mains P Mains (AC) High Output 18W 2800lm - 865 Tageslichtweiß | 85cm - Ersatz Für 39W

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255022                                |
| EAN                                     | 4099854552625                         |
| Marke                                   | Ledvance                              |
| Herstellername                          | LEDTUBE T5 AC HO39 P 849 18W 865 LEDV |
| Menge in der Originalverpackung         | 1                                     |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                               |
| Energieeffizienzklasse                  | D                                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                 |
| Lampen Spannung (V)                     | 220-240                               |

### Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Technologie                  | LED                 |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar       |
| Sockel                       | G5                  |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89               |
| Helle Farbe                  | Weiß                |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 155                 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Leistungsfaktor | >0.90        |
| Produkttyp      | LED T5 Röhre |
| Sensortyp       | Kein Sensor  |

## Produktinformationen

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Inklusive LED Starter | Nein              |
| Vorschaltgerät        | Netzspannung (AC) |
| LED Tube Output       | High Output       |
| Ausführung            | Matt              |
| Gehäuse               | Glas              |

## Masse

|                  |      |
|------------------|------|
| Länge            | 85cm |
| Länge (mm)       | 863  |
| Durchmesser (mm) | 19   |
| Formbezeichnung  | T5   |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

