



Caractéristiques Osram Tube LED T8  
Fluora (EM/Direct 230V) Standard  
Output 15W 1150lm - 825 Blanc Très  
Chaud | 120cm - Équivalent 36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                             | 251259                            |
| EAN                              | 4099854178177                     |
| Marque                           | Osram                             |
| Nom du fabricant                 | LED TUBE T8 EM FLUORA 1200 mm 15W |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 8                                 |
| Budgetlight Garantie Totale      | 3 ans                             |
| Étiquette énergétique            | E                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 30000                             |
| Tension (V)                      | 220-240                           |

## Informations techniques

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie                       | LED                   |
| Dimmable                          | Non                   |
| Culot                             | G13                   |
| Code Couleur                      | 825 Blanc Très Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2500 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                 |
| Options de couleur                | Couleur unique        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 76                    |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Facteur de puissance | >0.90            |
| Référence Article    | Tube LED T8      |
| Type de capteur      | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Starter LED inclus | Oui                                                                     |
| Ballast            | Conventionnel (EM - avec starter), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| LED Tube Output    | Standard Output                                                         |
| Finition ampoule   | Claire                                                                  |
| Product Serie      | LED TUBE T8 EM FLUORA                                                   |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 120cm |
| Longueur (mm) | 1213  |
| Diamètre (mm) | 27    |
| Forme exacte  | T8    |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

